Fuba OSM 100

Artikelnummer: 22515062

Unverbindliche Preisempfehlung: 13,90 €*

Die Fuba Einschleusweiche OSM 100 eignet sich sowohl für den Einsatz in DVB-T, als auch in DVB-S Systemen. Terrestrische Signale können durch die Weiche getrennt oder zusammengeführt werden, das gleiche gilt für die erste Satelliten Zwischenfrequenz.

Die OSM 100 verfügt über ein robustes Druckgussgehäuse. Terrestrische Signale werden mit 3 dB gedämpft, für den Satellitenausgang ist eine Dämpfung von 4 dB vorgesehen. Am Satelliten-Anschluss verfügt die Einschleusweiche über einen Gleichstromdurchgang.

Merkmale

- **Gleichstromdurchgang vom Ausgang auf den Satelliten-ZF-Eingang**
- **Eingänge: 0,15...860 MHz/950...2150 MHz**
- **Durchgangsdämpfung 3dB**
- **Rückkanaltauglich**
- **F-Anschlüsse**
- **Druckgussgehäuse**
- **5 Jahre Garantie**

Technische Daten

EAN	8024427004474
Frequenzbereich	terr. 0,15...860 MHz / Sat. 950...2400 MHz
Entkopplung	Satellit/terrestrisch: ≥ 20dB
Dämpfung terrestrisch	≤ 3dB
Dämpfung Satellit	≤ 4dB
DC-Durchgänge	am Satelliten-ZF-Anschluss

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 14.12.2025

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de