



## Fuba WebJack 12020

Artikelnummer: 22530070

Unverbindliche Preisempfehlung: 74,90 €\*

Mit dem Fuba WebJack 12020 Powerline-Adapter wird die Stromleitung zu einer leistungsfähigen Datenleitung - für optimalen TV-Empfang und schnellen Internetzugang. Aufwendige Bohrungen, um Kabel vom Router in alle Räume des Hauses zu verlegen, gehören mit Fuba der Vergangenheit an.

Der WebJack 12020 ist mit einem Gigabit-LAN-Anschluss sowie einer Steckdose ausgestattet. Er stellt eine Verbindung zum Router her und überträgt Daten anschließend mit bis zu 1200 Mbit/s an Smart-TV, Spielkonsole, Tablet, Laptop oder Smartphone.

### Merkmale

- Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1200 Mbit/s eingebaute Steckdose mit Netzfilter
- Gigabit-LAN-Anschluss
- energiesparend durch Stromsparmodus
- sichere Datenverschlüsselung
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

<b>Produkttyp</b>	Powerline-Adapter
<b>EAN</b>	4050414300704
<b>Anschlüsse</b>	1 x RJ45 Buchse, 1 x Schutzkontakt-Kupplung
<b>Transferrate LAN</b>	10/100/1000 Mbit/s
<b>Powerline Geschwindigkeit</b>	1200 Mbit/s
<b>Modulation</b>	Powerline OFDM - 4096/1024/265/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
<b>Verschlüsselung</b>	128Bit AES-Verschlüsselung über das Stromnetz (per einfachen Tastendruck aktivierbar)
<b>Protokolle</b>	CSMA/CA (Powerline)
<b>Datenweg</b>	Ethernet Stromnetz
<b>Tasten</b>	Paarung
<b>LED-Anzeige</b>	Betriebszustand
<b>Spannungsversorgung</b>	196-250 V AC, 50 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	0,7 W im Standby, 3,0 W typisch, 4,2 W maximal
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C - +40°C
<b>Lagertemperatur</b>	-25°C - +70°C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	10% bis 90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Lieferumfang</b>	1 x WebJack 120201 x Netzkabel CAT 5e, 2 m1 x Installations-Kurzanleitung
<b>Maße B x H x T</b>	65 x 130 x 40 mm
<b>Gewicht</b>	0,20 kg

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 07.06.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de