





Fuba Webjack 12540 WLAN Artikelnummer: 22530072

Unverbindliche Preisempfehlung: 129,90 €*

Der Fuba WebJack 12540 WLAN vernetzt das Zuhause, ohne dass ein einziges neues Kabel verlegt werden muss. Der Powerline-Adapter nutzt die vorhandenen Stromleitungen im Haushalt als Netzwerkkabel. Dank der MIMO-Technologie kann der WebJack 12540 WLAN bis zu 1200 Mbit/s Daten kabellos an Endgeräte übertragen. Der WebJack 12540 WLAN ermöglicht optimalen TV-Empfang und schnellen Internetzugang überall im Haus.

Er ist mit zwei 1Gbit/s Netzwerkanschlüssen sowie einer Steckdose ausgestattet und bietet eine Übertragungsrate von bis zu 1200 Mbit/s.

Merkmale

- Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1200 Mbit/s
- eingebaute Steckdose mit Netzfilter
- WLAN AC-Funktionalität
- 4 WLAN-Antennen für höhere Datenraten
- energiesparend durch Stromsparmodus
- sichere Datenverschlüsselung
- 5 Jahre Garantie
- automatische Einwahl in den nächsten Sender ohne Abbruch mit der WiFi Move Technology für mehrere WLAN Adapter

Technische Daten

i ceililiseile bateli	
Produkttyp	Powerline-Adapter
EAN	4050414300728
Anschlüsse	2 x RJ45 Buchse, 1 x
	Schutzkontakt-Kupplung
Transferrate LAN	10/100/1000 Mbit/s
Powerline Geschwindigkeit	1200 Mbit/s
Modulation	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM,
	QPSK, BPSK - Powerline 2880 Wi-Fi DSSS
	(IEEE 802.11b) / Wi-Fi OFDM (IEEE
	802.11a, g, n, ac) / Wi-Fi 32
Reichweite	Powerline 400m, WLAN 300m
Transferrate WLAN	1200 Mbit/s
Verschlüsselung	WPA/WPA2, WPS PIN, WPS PBC, MAC-Adress
	Filter, Wi-Fi Time Schedule, 128 Bit
	AES
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Datenweg	Ethernet Stromnetz
Tasten	Paarung, WLAN Ein-/Ausschalter,
	Werkseinstellungen
LED-Anzeige	Multifunktional, WLAN, Powerline
Konfiguration	WLAN-Konfiguration über
	HTML-Konfigurationsoberfläche
Spannungsversorgung	196-250 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,2 W im Standby, 8,1 W typisch, 10,4 W
	maximal
Farbe	weiß
Betriebstemperatur	0°C - +40°C
Lagertemperatur	-25°C - +70°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% Luftfeuchtigkeit (nicht
	kondensierend)
Lieferumfang	1 x WebJack 12540 WLAN1 x
	Installations-Kurzanleitung

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 04.12.2025

Fax: 0251 60940990





Maße B x H x T	76 x 152 x 40 mm	
Gewicht	0,34 kg	

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 04.12.2025

Fax: 0251 60940990