



## Fuba LTF 400

Artikelnummer: 22515065

Unverbindliche Preisempfehlung: 22,90 €\*

Der Fuba LTF 400 ist ein LTE-Sperrfilter zur Vermeidung von Empfangsstörungen beim DVB-T2-Betrieb. Während DVB-T2-Receiver den Frequenzbereich des kompletten UHF Bandes bis Kanal 69 (862 MHz) nutzen, verwenden Mobilfunkbetreiber den Bereich zwischen 690 bis 862 MHz. Das bedeutet, es kann zu Störungen im DVB-T2-Betrieb kommen. Mit dem Fuba LTF 400 werden LTE-Signale oberhalb von 686 MHz gesperrt. Auf diese Weise werden Empfangsstörungen im DVB-T2-Betrieb verhindert. Der Fuba LTF 400 wird entweder direkt an den DVB-T2-Receiver angeschlossen oder aber bei komplexeren Anlagen zwischen Antenne und Verstärker.

### Merkmale

- mit DC-Durchgang zur Spannungsversorgung der Antenne
- bidirektional verwendbar
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

Produkttyp	LTE-Sperrfilter
EAN	4050414002547
Frequenzbereich	47...686 MHz
Durchgangsdämpfung	4,0 dB
Sperrdämpfung	703...720 MHz: > 18 dB 720...790 MHz: > 20 dB 790...2600 MHz: > 30 dB
DC-Durchgang	5...24V/max. 100mA
Impedanz	75 Ohm
Maße B x H x T	64 x Ø 20 mm
Gewicht	46 g

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 12.04.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de