



Fuba FMP 508 SL

Artikelnummer: 22010300

Unverbindliche Preisempfehlung: 339,90 €*

Komplett vormontiertes Multischalter-Panel für den Empfang der Signale eines Satelliten mit 8 Teilnehmeranschlüssen.

Das

Multischalter-Panel wird im Gehäuse LMG 4060 geliefert.

Das nach den Anforderungen der EN 60728-11 verkabelte Multischalter-Panel ist dank des zusätzlichen Überspannungsschutzes absolut sicher und präsentiert sich in einem überaus professionellen Erscheinungsbild.

Für die Verkabelung zum Multischalter sowie zu den

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter-Panel
EAN	4050414002561
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 8
Maße B x H x T	400 x 600 x 150 mm
Lieferumfang	Vormontiertes Multischalter-PanelBedienungsanleitungMontageanleitung 4 Dübel und Schrauben

Merkmale

- Gehäuse LMG 4060 mit hochwertiger Dreipunktschließung
- für den Empfang der Signale eines Satelliten mit 8 Teilnehmeranschlüssen
- fachlich korrekte Installation nach Anforderung der EN 60728-11 auf Lochblech-Montageplatte
- mit Überspannungsschutz, Erdungsanschluss und Potentialausgleich
- Multischalter mit 4mm Erdungsdraht am Erdungsblock angeschlossen
- einfache Wandmontage
- Das Multischalter-Panel besteht aus:1 x LMG 4060 Montage-Gehäuse 1 x FMG 508 Multischalter 5 x OKF 200 Überspannungsschutz 1 x DPA 960 Potentialausgleichsschiene 1 x EFD 071 F-Doppelkupplung3 x EFD 074 F-Doppelkupplung13 x OVZ 925 Verbindungskabel

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 11.07.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de