



## Fuba OSD 410

Artikelnummer: 22000030

Unverbindliche Preisempfehlung: 24,90 €\*

Mit dem Fuba Satelliten-Umschalter OSD 410 können bis zu vier LNBs angesteuert werden und somit bis zu vier Satellitenpositionen empfangen werden. Es können Single-, Twin- als auch Quattro-Switch-LNBs verwendet werden. Die Ansteuerung des Schalters erfolgt mit DiSEqC-Befehlen über den angeschlossenen Receiver.

Der OSD 410 im Wetterschutzgehäuse ist, mit dem beigefügten Montagematerial, sowohl für die Mast- als auch für die Wandmontage geeignet.

### Merkmale

- Relais-Gehäuse aus Druckguss
- Umschaltung über DiSEqC-Befehl
- wetterfestes Kunststoffgehäuse
- Befestigungsmaterial für Mast- und Wandmontage inklusive
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Produkttyp                  | Satelliten-Umschalter                             |
| EAN                         | 4050414002554                                     |
| Ausführung                  | Für Innen- oder Außenmontage, Wetterschutzgehäuse |
| Frequenzbereich Eingang     | 950...2400 MHz                                    |
| Eingänge                    | 4 F-Buchsen                                       |
| Ausgänge                    | 1 x F-Buchse                                      |
| Umschaltung                 | DiSEqC 2.0  |
| Durchgangsdämpfung (dB)     | 1 dB  |
| Entkopplung Eingang/Ausgang | > 30 dB   |
| Rückflussdämpfung           | > 12 dB   |
| Stromaufnahme               | 30 mA   |
| Maße B x H x T              | 105 x 45 x 75 mm                                  |
| Betriebstemperatur          | -30...+60 °C                                      |

\*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 25.02.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)