



Fuba OSD 410

Artikelnummer: 22000030

Unverbindliche Preisempfehlung: 24,90 €*

Mit dem Fuba Satelliten-Umschalter OSD 410 können bis zu vier LNBs angesteuert werden und somit bis zu vier Satellitenpositionen empfangen werden. Es können Single-, Twin- als auch Quattro-Switch-LNBs verwendet werden. Die Ansteuerung des Schalters erfolgt mit DiSEqC-Befehlen über den angeschlossenen Receiver.

Der OSD 410 im Wetterschutzgehäuse ist, mit dem beigefügten Montagematerial, sowohl für die Mast- als auch für die Wandmontage geeignet.

Merkmale

- Relais-Gehäuse aus Druckguss
- Umschaltung über DiSEqC-Befehl
- wetterfestes Kunststoffgehäuse
- Befestigungsmaterial für Mast- und Wandmontage inklusive
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Satelliten-Umschalter
EAN	4050414002554
Ausführung	Für Innen- oder Außenmontage, Wetterschutzgehäuse
Frequenzbereich Eingang	950...2400 MHz
Eingänge	4 F-Buchsen
Ausgänge	1 x F-Buchse
Umschaltung	DiSEqC 2.0
Durchgangsdämpfung (dB)	1 dB
Entkopplung Eingang/Ausgang	> 30 dB
Rückflussdämpfung	> 12 dB
Stromaufnahme	30 mA
Maße B x H x T	105 x 45 x 75 mm
Betriebstemperatur	-30...+60 °C

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 12.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de