

Fuba DEK 817 C

Artikelnummer: 29103039

Unverbindliche Preisempfehlung: 69,90 €*

Das Fuba DEK 817 C ist ein Octo-LNB, das für eine Satellitenempfangsanlage mit acht Teilnehmern bzw. acht Receivern konzipiert ist.

Durch Verwendung hochwertiger Materialien garantiert das DEK 817 C in Kombination mit einer Fuba Parabolantenne exzellente und störungsfreie Empfangsqualität mit hoher Schlechtwetterreserve.Selbstverständlich

ist das DEK 817 C für den Empfang in 8K, 4K, UHD, HDTV und 3D geeignet.

Merkmale

- **Octo-LNB für den direkten Anschuss von vier Receivern**
- **optimale Mobilfunkabschirmung**
- **mit integriertem Wetterschutzgehäuse zum Schutz der F-Stecker**
- **PLL-Oszillator für hohe Frequenzstabilität**
- **8K, 4K, UHD, HDTV und 3D-kompatibel**
- **5 Jahre Garantie**

Technische Daten

Produkttyp	Octo-Switch-LNB
EAN	4050414003131
Ausführung	Octo-LNB
Feedhorn	40 mm
Ausgänge	8, schaltbar
Eingangsfrequenzbereich unteres Band	10,70...11,70 GHz
Eingangsfrequenzbereich oberes Band	11,70...12,75 GHz
Ausgangsfrequenzbereich unteres Band	950...1950 MHz
Ausgangsfrequenzbereich oberes Band	1100...2150 MHz
Kreuzpolarisationsentkopplung	min. 20 dB
Rauschmaß	0,7 dB typ.
LO-Frequenz	9,75 GHZ / 10,6 GHz
LO-Stabilität	± 1,0 MHz bei -30°...+60° C
Phasenrauschen	- 60 dBc @ 1 KHz Offset
Bandumschaltsignal	22 KHz
F/D-Verhältnis	0.5...0.7
Umwandlungsverstärkung	55 dB
Spannungsversorgung	11,5 V...19 V
Stromverbrauch	300 mA
Betriebstemperatur	- 40...+ 60 °C
Gewicht	424 g

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 23.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de