



Fuba WebJack 12021

Artikelnummer: 22530076

Unverbindliche Preisempfehlung: 79,90 €*

Mit Fuba WebJack 12021 Powerline-Adaptern wird die Stromleitung zu einer leistungsfähigen Datenleitung und Sie empfangen direkt über die Steckdose schnelles Internet. Die

WebJack 12021 Powerline-Adapter mit Gigabit-LAN-Anschluss eignen sich ideal zur Verbindung von Geräten, die selten oder gar nicht bewegt werden, mit dem Netzwerk. Die Daten werden vom Powerline-Adapter in der Steckdose über ein Netzkabel mit Hochgeschwindigkeit zum angeschlossenen Gerät übertragen. Stecken

Sie einen Adapter in eine Steckdose und verbinden ihn mit dem Router. Nun können Sie an jeder Steckdose im Haus einen zweiten und weitere Adapter einstecken und Ihren PC oder das Smart-TV...

Merkmale

- ein **Gigabit-LAN-Anschluss** Übertragungsgeschwindigkeit
- bis zu **1200 Mbit/s** über die Stromleitung range+
- **Technologieeingebaute**
- **Steckdose mit Netzfilterenergiesparend**
- **durch Stromsparmomodus sichere**
- **Datenverschlüsselung kompatibel**
- **zu allen WebJack Powerline-Adaptern von Fuba 5**
- **Jahre Garantie**

Technische Daten

Produkttyp	Powerline-Adapter
LAN Reichweite	4050414003209
Anschlüsse	1 x RJ45 Buchse, 1 x Schutzkontakt-Kupplung
Transferrate LAN	10/100/1000 Mbit/s
Powerline Geschwindigkeit	200 / 500 / 600 / 1200 Mbit/s
Modulation	Powerline OFDM - 4096/1024/265/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Reichweite	400 Meter
Verschlüsselung	128Bit AES-Verschlüsselung über das Stromnetz (per einfachen Tastendruck aktivierbar)
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Tasten	Paarung
LED-Anzeige	Betriebszustand
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, Auto MDI/X
LAN Schnittstelle	1 x Ethernet RJ 45
Dämpfungsfiter	2 - 68 MHz
Filtercharakteristik	-22...-45 dB
Spannungsversorgung	196-250 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	0,7 W im Standby, 3,0 W typisch, 4,2 W maximal
Farbe	weiß
Betriebstemperatur	0°C - +40°C
Lagertemperatur	-25°C - +70°C
Luftfeuchtigkeit	10 - 90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lieferumfang	1 x WebJack 120211 x Netzkabel CAT 5e, 2 m1 x Installations-Kurzanleitung
Maße B x H x T	65 x 130 x 40 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 15.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



Gewicht	380 g
Ausgangsleistung an integrierter Steckdose	16 A
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 15.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de