



Fuba POS 400

Artikelnummer: 29441201

Unverbindliche Preisempfehlung: 699,90 €*

Der Fuba POS 400 ist ein fernspeisbarer Umsetzer, der HF-Signale in ein optisches Signal wandelt. Der POS 400 wandelt dabei sowohl die Signale eines angeschlossenen Quattro-LNBs als auch bis zu 16 Kanäle eines DVB-C-, DVB-T2- oder DAB+ Signales in ein optisches Signal um. Am optischen Ausgang mit SC/APC-Anschluss liegt das Lichtleitersignal zur weiteren Verteilung an. Die HF-Signale an den Stammleitungsausgängen können für den direkten Anschluss eines weiteren POS 400, eines Multischalters oder einer Kanalaufbereitung genutzt werden. Der POS 400 wird über ein beiliegendes Netzteil ferngespeist. Damit ist ein Stromanschluss direkt an der Antenne nicht zwingend erforderlich.

Merkmale

- wandelt Signale von DVB-S, DVB-C, DVB-T2 und DAB+ in ein optisches Signal
- Fernspeisung über mitgeliefertes Netzteil
- ein optischer SC/APC-Ausgang
- LNB-Spannungsversorgung direkt über die HF-Anschlüsse des POS 400
- fünf Stammleitungsausgänge

Technische Daten

Produkttyp	Optischer Sat-Umsetzer
EAN	4050414004206
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Stammleitungsdurchgänge	Sat. 4 x F-Buchsenterr. 1 x F-Buchse
Frequenzbereich	DVB-S: 950...2150 MHz DVB-C/T/T2: 87...862 MHz
Anzahl Kanäle (DVB-C/T/T2)	16
Eingangsspegel	DVB-S: 69...86 dBµV DVB-C/T/T2: 74...80 dBµV
AGC-Pegeldynamik	20 dB
Durchgangsdämpfung	2 dB
Durchgangsdämpfung terr.	1 dB
Rückflusdämpfung	> 10 dB
Mess-Signalausgang	2 x F-Buchsen
Frequenzbereich	Sat HH: 950...2150 MHz terr: 87...862 MHz
Mess-Signalausgang	MHz
Optischer Ausgang	
Optischer Anschluss	1 x SC/APC
Optischer Ausgangspegel	8 dBm (± 1 dBm)
Optische Wellenlänge	1310 nm
Optische Rückflusdämpfung	> 45 dB
Sicherheitsklasse Laser	1 M
LNB-Strom	max. 250 mA bei 14 V
Stromaufnahme	1,2 A
Spannungsversorgung	12...18 V
Umgebungstemperatur	- 5...+ 50 °C
Gewicht	1795 g
Maße	230 x 230 x 50 mm
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Netzteil OKN 318
Zolltarifnummer	85176990

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 13.05.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



Hinweis

Die maximale Länge für die Fernspeisung über ein Koaxialkabel beträgt 100m. Dabei dürfen nur Vollkupfer-Koaxialkabel (z.B. Fuba KKE 730 oder KKF 730) oder zugelassene Stromkabel aus Kupfer verwendet werden.

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 13.05.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de