





Fuba POE 400

Artikelnummer: 29441202

Unverbindliche Preisempfehlung: 239,90 €*

Der Fuba POE 400 wandelt das optische Signal des POS 400 Sat-Umsetzers in die vier Sat-Polarisationsebenen Horizontal High, Vertikal High, Horizontal Low und Vertikal Low. Sofern ein terrestrisches Signal mit eingespeist wird ist dieses am terrestrischen Ausgang des Rückumsetzers verfügbar. Somit können Multischalter oder eine Kanalaufbereitung direkt an den POE 400 angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung für den POE 400 erfolgt über die angeschlossenen Geräte.

Merkmale

- wandelt das optische Signal des POS 400 in vier feste Sat-Polarisationsebenen und ein terrestrisches Signal
- zum direkten Anschluss an Multischalter oder Kanalaufbereitungen
- Stromversorgung über angeschlossene Geräte

Technische Daten

Produkttyp	Optischer Quattro-Rückumsetzer
EAN	4050414004213
Ausgänge	5 x F-BuchseVL / HL / VH / HH / terr.
Frequenzbereich	DVB-S: 9502150 MHzDVB-C/T/T2:
	87862 MHz
Ausgangspegel	DVB-S: 86 dBµVDVB-C/T/T2: 84 dBµV
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Optischer Eingang	
Optischer Anschluss	1 x SC/APC
Optischer Eingangspegel	-148 dBm
Optische Wellenlänge	12901580 nm
Optische Rückflussdämpfung	> 45 dB
Stromaufnahme	330 mA bei 18 V DC380 mA bei 14 V DC
Leistungsaufnahme	3,3 W
Spannungsversorgung	1418 V
Umgebungstemperatur	- 5+ 50 ℃
Gewicht	253 g
Маßе	120 x 100 x 30 mm
Zolltarifnummer	85176990
·	

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 05.12.2025

Fax: 0251 60940990