



Fuba POE 410

Artikelnummer: 29441203

Unverbindliche Preisempfehlung: 259,90 €*

Der Fuba POE 410 wandelt das optische Signal des POS 400 Sat-Umsetzers in vier Standard-Satellitensignale. Damit können bis zu vier Endgeräte direkt angeschlossen werden. Die Stromversorgung des POE 410 erfolgt über die angeschlossenen Endgeräte. Optional kann der Rückumsetzer auch mit dem Fuba Netzteil OKN 318 betrieben werden.

Merkmale

- wandelt das optische Signal des POS 400 in vier Standard-Satellitensignale
- zum direkten Anschluss der Receiver und TV-Geräte
- Stromversorgung über angeschlossene Geräte oder optional mit Netzteil

Technische Daten

Produkttyp	Optischer Quattro-Switch-Rückumsetzer
EAN	4050414004220
Ausgänge	4 x F-Buchse 4 x Legacy (Sat + terr.)
Frequenzbereich	DVB-S: 950...2150 MHz DVB-C/T/T2: 87...862 MHz
Ausgangspegel	DVB-S: 80 dBµV DVB-C/T/T2: 78 dBµV
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Optischer Eingang	
Optischer Anschluss	1 x SC/APC
Optischer Eingangspegel	-14...-8 dBm
Optische Wellenlänge	1290...1580 nm
Optische Rückflussdämpfung	> 45 dB
Stromaufnahme	155 mA bei 18 V DC 200 mA bei 12 V DC
Leistungsaufnahme	2,8 W
Netzteil	optional: 18 V 1600 mA
Spannungsversorgung	12...18 V
Umgebungstemperatur	- 5...+ 50 °C
Gewicht	253 g
Maße B x H x T	119 x 100 x 31 mm
Zolltarifnummer	85176990

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 16.06.2025

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de