



## Fuba FPS 508

Artikelnummer: 22010260

Der Fuba FPS 508 ist ein pasiver Multischalter der Signale eines Satelliten und terrestrische Fernseh- und Radio-Signale an bis zu 8 Teilnehmer verteilt. Dank des eingebauten 22 kHz-Generators kann der FPS 508 sowohl mit einem Quattro-LNB als auch mit einem Quattro-Switch-LNB betrieben werden. Neueste Technologie und ein äußerst energieeffizientes Schaltungskonzept ermöglichen den Betrieb ohne Netzteil. Die Versorgungsspannung wird über die angeschlossenen Endgeräte gewährleistet.

### Merkmale

- Stromversorgung über angeschlossene Endgeräte
- bis zu 8 Endgeräte können angeschlossen werden
- für Quattro- und Quattro-Switch-LNB
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- hohe Abschirmung durch massives Aluminium-Druckgussgehäuse
- 5 Jahre Garantie

### Technische Daten

<b>Produkttyp</b>	Passiver Multischalter
<b>EAN</b>	4050414004251
<b>Eingänge</b>	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
<b>Ausgänge</b>	Teilnehmer: 8
<b>Frequenzbereich</b>	Sat.: 950...2150 MHzterr. 5...790 MHz
<b>Eingangspegel</b>	max. 95 dB $\mu$ V
<b>Anschlussdämpfung Sat.</b>	+2 dB...-4 dB
<b>Anschlussdämpfung terr.</b>	18 dB
<b>Ausgangspegel</b>	max. 97 dB $\mu$ V
<b>22-kHz-Generator</b>	ja
<b>Rückflussdämpfung</b>	> 8 dB (typ. 10 dB)
<b>Entkopplung Sat./Sat.</b>	> 30 dB
<b>Entkopplung Sat./terr.</b>	> 35 dB
<b>LNB-Strom</b>	max. 500 mA
<b>Stromaufnahme</b>	60 mA zzgl. LNB-Strom
<b>optionales Netzteil OKN 118</b>	optional 18 V =, 500 mA
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20...+65 C°
<b>Gewicht</b>	140 g
<b>Maße</b>	109 x 109 x 21 mm

\*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 30.12.2025

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)