Fuba FPS 508

Artikelnummer: 22010260

Der Fuba FPS 508 ist ein pasiver Multischalter der Signale eines Satelliten und terrestrische Fernseh- und Radio-Signale an bis zu 8 Teilnehmer verteilt. Dank des eingebauten 22 kHz-Generators kann der FPS 508 sowohl mit einem Quattro-LNB als auch mit einem Quattro-Switch-LNB betrieben werden.Neueste Technologie und ein äußerst energieeffizientes Schaltungskonzept ermöglichen den Betrieb ohne Netzteil. Die Versorgungsspannung wird über die angeschlossenen Endgeräte gewährleistet.

Merkmale

- **Stromversorgung über angeschlossene Endgeräte**
- **bis zu 8 Endgeräte können angeschlossen werden**
- **für Quattro- und Quattro-Switch-LNB**
- **8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel**
- **hohe Abschirmung durch massives Aluminium-Druckgussgehäuse**
- **5 Jahre Garantie**

Technische Daten

Produkttyp	Passiver Multischalter
EAN	4050414004251
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 8
Frequenzbereich	Sat.: 950...2150 MHzterr. 5...790 MHz
Eingangspegel	max. 95 dBµV
Anschlussdämpfung Sat.	+2 dB...-4 dB
Anschlussdämpfung terr.	18 dB
Ausgangspegel	max. 97 dBµV
22-kHz-Generator	ja
Rückflussdämpfung	> 8 dB (typ. 10 dB)
Entkopplung Sat./Sat.	> 30 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 35 dB
LNB-Strom	max. 500 mA
Stromaufnahme	60 mA zzgl. LNB-Strom
optionales Netzteil OKN 118	optional 18 V =, 500 mA
Umgebungstemperatur	-20...+65 C°
Gewicht	140 g
Maße	109 x 109 x 21 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 25.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900 Fax: 0251 609 40 990 info@fuba.de **www.fuba.de**