



Fuba FPS 516

Artikelnummer: 22010263

Der Fuba FPS 516 ist ein pasiver Multischalter der Signale eines Satelliten und terrestrische Fernseh- und Radio-Signale an bis zu 16 Teilnehmer verteilt. Dank des eingebauten 22 kHz-Generators kann der FPS 516 sowohl mit einem Quattro-LNB als auch mit einem Quattro-Switch-LNB betrieben werden.Neueste Technologie und ein äußerst energieeffizientes Schaltungskonzept ermöglichen den Betrieb ohne Netzteil. Die Versorgungsspannung wird über die angeschlossenen Endgeräte gewährleistet.

Merkmale

- Stromversorgung über angeschlossene Endgeräte
- bis zu 16 Endgeräte können angeschlossen werden
- für Quattro- und Quattro-Switch-LNB
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- hohe Abschirmung durch massives Aluminium-Druckgussgehäuse
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Passiver Multischalter
EAN	4050414004268
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 16
Frequenzbereich	Sat.: 9502150 MHzterr. 5790 MHz
Eingangspegel	max. 95 dBµV
Anschlussdämpfung Sat.	+2 dB4 dB
Anschlussdämpfung terr.	20 dB
Ausgangspegel	max. 97 dBµV
22-kHz-Generator	ja
Rückflussdämpfung	> 8 dB (typ. 10 dB)
Entkopplung Sat./Sat.	> 30 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 35 dB
LNB-Strom	max. 500 mA
Stromaufnahme	60 mA zzgl. LNB-Strom
optionales Netzteil OKN 118	optional 18 V =, 500 mA
Umgebungstemperatur	-20+65 C°
Gewicht	290 g
Маßе	183 x 106 x 23 mm

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 03.11.2025

Fax: 0251 60940990