



Fuba FPS 908

Artikelnummer: 22010270

Der Fuba FPS 908 ist ein passiver Multischalter der Signale von zwei Satelliten und terrestrische Fernseh- und Radio-Signale an bis zu 8 Teilnehmer verteilt. Neueste Technologie und ein äußerst energieeffizientes Schaltungskonzept ermöglichen den Betrieb ohne Netzteil. Die Versorgungsspannung wird über die angeschlossenen Endgeräte gewährleistet.

Merkmale

- Stromversorgung über angeschlossene Endgeräte
- zum Anschluss von zwei Quattro-LNBs
- bis zu 8 Endgeräte können versorgt werden
- 8K-, 4K-, UHD-, 3D- und HD-kompatibel
- hohe Abschirmung durch massives Aluminium-Druckgussgehäuse
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Passiver Multischalter
EAN	4050414004275
Eingänge	Sat.: 8 x F-Buchseterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 8
Frequenzbereich	Sat.: 950...2150 MHz terr. 5...790 MHz
Eingangsspegel	max. 95 dB μ V
Anschlussdämpfung Sat.	+2 dB...-4 dB
Anschlussdämpfung terr.	18 dB
Ausgangsspegel	max. 97 dB μ V
22-kHz-Generator	nein
Rückflussdämpfung	> 8 dB (typ. 10 dB)
Entkopplung Sat./Sat.	> 30 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 35 dB
LNB-Strom	max. 600 mA
Stromaufnahme	30 mA zzgl. LNB-Strom
optionales Netzteil OKN 118	18 V =, 600 mA
Umgebungstemperatur	-20...+65 C°
Gewicht	282 g
Maße	183 x 106 x 23 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 14.07.2025

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de