



Fuba GAD 300

Artikelnummer: 22520050

Unverbindliche Preisempfehlung: 10,90 €*

Die Fuba GAD 300 ist eine Satelliten-Stichleitungsdose mit drei separaten Ausgängen: IEC-Stecker für TV, IEC-Buchse für Radio und F-Buchse für Satellit.

Die Anschlussdose besteht aus einem hochwertigen Metalldruckgehäuse und ist dementsprechend robust. Sie ist perlweiß und lässt sich dank Abdeckplatte optimal und unauffällig in Wänden montieren. Einmal verbaut, funktioniert die Antennendose langlebig in höchster Qualität. Fuba gibt eine 5-jährige Garantielaufzeit auf sein Qualitätsprodukt.

Merkmale

- drei Ausgänge für Radio, TV und Satellit
- DC-Durchlass über F-Anschluss
- massives Metalldruckgehäuse
- Abdeckplatte für unauffällige Montage

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| EAN | 8024427003828 |
| Ausführung | Stichleitungsdose |
| Anschluss Sat | F-Buchse |
| Anschluss TV | IEC-Stecker |
| Anschluss Radio | IEC-Buchse |
| Frequenzbereich Stamm Eingang | 5...2400 MHz |
| Anschlussdämpfung Sat. | 2,0...3,0 dB |
| Anschlussdämpfung TV | 1,5...2,5 dB |
| Anschlussdämpfung Radio | 2,0 dB |
| Ausgangsfrequenz Sat | 950...2250 MHz |
| Ausgangsfrequenz TV | 120...862 MHz |
| Ausgangsfrequenz Radio | 88...108 MHz |
| Farbe | perlweiß |
| Gewicht in kg | 0,110 |

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 15.05.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de