





Fuba DEK 818

Artikelnummer: 21515006

Unverbindliche Preisempfehlung: 69,90 €*

Das Fuba DEK 818 ist ein Octo-Switch-LNB, das für eine Satellitenempfangsanlage mit acht Teilnehmern bzw. acht Receivern konzipiert ist.

Durch Verwendung hochwertiger Gehäusematerialien garantiert das DEK 818 eine optimale Mobilfunkabschirmung, die vor allem in Kombination mit einer Fuba Parabolantenne exzellente und störungsfreie Empfangsqualität bei minimalem Rauschmaß ermöglicht.

Selbstverständlich ist das DEK 818 für den Empfang in 8K, 4K, UHD, HDTV und 3D geeignet.

Merkmale

- optimale Mobilfunkabschirmung
- mit integriertem Wetterschutzgehäuse zum Schutz der F-Stecker
- PLL-Oszillator für hohe Frequenzstabilität
- 8K, 4K, UHD, HDTV und 3D-kompatibel
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Octo-LNB
EAN	4050414008129
Ausführung	Octo-LNB
Feedhorn	40 mm
Ausgänge	8, schaltbar
Eingangsfrequenzbereich unteres	10,7011,70 GHz
Band	
Eingangsfrequenzbereich oberes	11,7012,75 GHz
Band	
Ausgangsfrequenzbereich unteres	9501950 MHz
Band	
Ausgangsfrequenzbereich oberes	11002150 MHz
Band	
Kreuzpolarisationsentkopplung	min. 16 dB
LO-Frequenz	9,75 GHZ / 10,6 GHz
LO-Stabilität	± 1,0 MHz bei -30°+60° C
Phasenrauschen	- 60 dBc @ 1 KHz Offset
Bandumschaltsignal	22 KHz
Umwandlungsverstärkung	max. 52 dB / min. 50 dB
Spannungsversorgung	9,5 V19 V
Stromverbrauch	typ. 180 mA
Betriebstemperatur	- 30+ 60 °C
Gewicht	320 g
Zolltarifnummer	85291095

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 07.12.2025

Fax: 0251 60940990