

Fuba MCR 918

Artikelnummer: 22010151

Unverbindliche Preisempfehlung: 329,00 €*

Mit dem Fuba Unicable-Multischalter MCR 918 wird der direkte Anschluss von bis zu acht Unicable-kompatiblen Endgeräten und einem Standard-Receiver an nur einem Kabel ermöglicht.

Der Multischalter hat einen zusätzlichen Eingang für eine terrestrische Antenne und bringt ein Netzteil mit 1,5 Meter Kabellänge mit. Durch Kaskadierung und nur 3 dB Durchgangsdämpfung können bis zu 16 Geräte ihr TV-Programm über den MCR 918 in bester Qualität empfangen werden.

Merkmale

- **für bis zu acht Receiver**
- **zusätzlicher Eingang für terrestrische Antenne**
- **inklusive Netzteil**
- **5 Jahre Garantie**
- **kompatibel zu gängigen Durchgangsdosen mit Gleichstromdurchlass**
- **5 Jahre Garantie**

Technische Daten

EAN	8024427101517
Eingänge	8
Eingang terrestrisch	1
Ausgänge	8 + 2
Frequenzbereich	Sat.: 950...2150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	47...862 MHz
Durchgangsdämpfung	Sat. max. 3 dB
Durchgangsdämpfung terr.	max. 3 dB
Ausgangsfrequenzbereich	Benutzerband5: 1586,36 MHz
Ausgangspegel	90 dBµV
Kurzschluss-Sicherung	ja
aktiv	ja
Entkopplung	min. 30 dB
Entkopplung Sat./terr.	min. 35 dB
LNB-Spannungsversorgung	20 V
LNB-Strom	max. 940 mA
Leistungsaufnahme	350 mA
Netzversorgung	90...265 V / 50...60 Hz
Umgebungstemperatur	-20...+60 C°
Maße B x H x T	196 x 163 x 47 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de