

Fuba OKB 1200

Artikelnummer: 23020063

Unverbindliche Preisempfehlung: 2,290,00 €*

Das Fuba OKB 1200 ist ein Umsetzersystem, welches zwölf digitale DVB-S/DVB-S2 Transponder aus der SAT-ZF-Signalebene in den Frequenzbereich 250 bis 750 MHz umwechselt. Die Signale werden anschließend über vorhandene terrestrische (Baum)Netzstrukturen übertragen.

Die Rückumsetzung in den SAT-ZF-Bereich von 1.200 bis 1.700 MHz erfolgt über einen Antennendosenaufsatz in der Wohneinheit. Bei entsprechendem Verteilnetz ist auch der Einsatz eines Etagenrückumsetzers möglich. Durch den Einsatz eines geschalteten Rückumsetzers kann die OKB 1200 zusätzlich zu einer Einkabellösung betrieben werden.

Merkmale

- **Empfang von 12 Satelliten-Transpondern über terrestrische Verteilnetze**
- **Empfang von SDTV und HDTV**
- **handelsübliche Satelliten-Receiver oder Fernsehgeräte mit integriertem Receiver verwendbar**
- **programmierbar über einen USB-Anschluss**
- **kein Austausch von vorhandenen Komponenten notwendig**
- **4 frei belegbare Sat ZF-Eingänge**
- **integrierte 3-Tasten-Handprogrammierung**
- **energiesparendes Schaltnetzteil**
- **LED Betriebsanzeige**

Technische Daten

EAN	8024427012608
Eingänge	4
Frequenzbereich	950...2150 MHz
Eingangspegel	60...70 dBµV
Verstärkung	13 / 18 dB, schaltbar
LNB-Versorgung	12 V/250 mA
Ausgangsfrequenzbereich	250...750 MHz
Ausgangspegel	90 dBµV
Impedanz	75 Ohm
Spannungsversorgung	190...265 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	30 W
Betriebstemperatur	0...50°C
Maße B x H x T	400 x 335 x 70 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 12.11.2026

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de