



## Fuba OKM 101 MT

Artikelnummer: 23021081

Unverbindliche Preisempfehlung: 999,00 €\*

Die OKM 101 MT ist ein digitaler Audio/Video-COFDM-Single-Modulator, der ein analoges Audio- und Video-Signal (FBAS) verarbeitet und in einen COFDM (DVB-T)-Kanal wandelt. Die Programmierung der Kassette erfolgt über ein OSD-Menü (On Screen Display).

### Merkmale

- Modulator-Singlekassette COFDM
- Eingangssignalart: FBAS/ S-Video/ RGB/ YPbPr
- Anschlüsse Eingang: 3 x Cinch-Buchse (RCA), Mini-DIN-S-Video-Buchse
- Audio-Eingangspegel: typ. 500mV eff.
- Audio-Eingangsimpedanz: typ. 4,7 kOhm
- Audio-Eingangsfrequenzbereich: 20 Hz - 15 kHz
- Modulation: IFFT 2k mode, QPSK, QAM16, QAM64
- Übertragungsmodus: FFT 2 K
- Kodiersätze: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- Schutzintervall: 1/32
- Anschluss Ausgang: 1 x F-Schnellstecker

### Technische Daten

EAN	4050414210812
Eingänge	1
Frequenzbereich	20 Hz...5 MHz
Eingangspegel	typ. 1 Vss
Ausgangsfrequenzbereich	111...862 MHz
Ausgänge	1
Modulation	COFDM
Ausgangspegel	85...105 dBµV
Impedanz	75 Ohm
Spannungsversorgung	16 V DC/0,6 A
Maße B x H x T	36 x 218 x 129 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 22.06.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de