



## Fuba VKT 321

Artikelnummer: 29412004

Unverbindliche Preisempfehlung: 69,90 €\*

Der Fuba VKT 321 ist ein Mehrbereichsverstärker mit einem Frequenzbereich von 5 - 862 MHz und einer Verstärkung von 30 dB.

### Merkmale

- **3 Eingänge - 1 Ausgang**
- **Betriebsanzeige: LED**
- **Erdungsanschluss: Klemmleiste**

### Technische Daten

<b>Produkttyp</b>	Mehrbereichsverstärker
<b>EAN</b>	4044438127386
<b>Anschlüsse</b>	IEC
<b>Eingänge</b>	UHF; VHF; UKW (alle IEC)
<b>Frequenzbereich</b>	47...862 MHz
<b>Verstärkung</b>	VHF 30dB; LMK -1dB; UHF 30dB; UKW 30dB
<b>Rauschmaß</b>	8 dB
<b>Ausgangspegel max.</b>	3. Ordnung, EN 50083-3; UKW/VHF/UHF max.: 108dBuV
<b>Ausgänge</b>	1
<b>Netzanschluss</b>	integriertes Netzteil 230V AC/50 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	3 W
<b>Maße B x H x T</b>	160 x 100 x 45 mm

\*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 01.02.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)