



## Fuba OKM 400 Q

Artikelnummer: 23021066

Unverbindliche Preisempfehlung: 1,399,00 €\*

Die 8-PSK/QPSK-QAM(S2)-Quattrokassette kann entweder in einer Kopfstellen-Grundeinheit OKB 400 bzw. OKB 800 oder im Stand-Alone-Modus zur Umsetzung von 4 Transpondern aus 2 verschiedenen Ebenen betrieben werden.

### Merkmale

- QPSK/QAM(S2) Quattrokassette
- 2 Eingänge - pro Eingang können 2 Transponder einer Ebene programmiert werden
- HD- oder SD-Umsetzung
- doppelte Kapazität durch Zwangsnachbarkanal-Belegung
- integrierter Lüfter
- CCD-Überwachungskamera, Videokamera, DVD-Player usw. anschließbar
- Video Encoder MPEG-2 gemäß ISO/IEC13818
- typ. Eingangsimpedanz 75 Ohm nominal
- Video-Anschluss 2 × Cinch Buchse
- Audio-Anschlüsse 4 × Cinch Buchse
- Ausgangskanäle S2...K69, nachbarkanaltauglich (VSB)
- Modulation QAM32, QAM64, QAM128, QAM256
- Anschluss F-Stecker 75 Ohm

### Technische Daten

<b>EAN</b>	4050414210669
<b>Frequenzbereich</b>	950...2150 MHz
<b>Eingangsspegel</b>	44...84 dBμV
<b>LNB-Versorgung</b>	13/17 V, 22 kHz, DiSEqC 1.0
<b>Symbolrate</b>	2...45 MS/s
<b>Ausgangsfrequenzbereich</b>	114...858 MHz
<b>Ausgangssymbolrate</b>	1...8 MSymb/s
<b>Modulation</b>	8PSK/QPSK (SCPC, MCPC)
<b>Ausgangsspegel</b>	82...102 dBμV
<b>MER, 64 QAM</b>	40 dB
<b>Spannungsversorgung</b>	16 V DC/1,7 A
<b>Maße B x H x T</b>	72 x 218 x 129 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 27.05.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)