



Fuba OSM 400 LAN

Artikelnummer: 22010164

Unverbindliche Preisempfehlung: 129,90 €*

Die Fuba OSM 400 LAN KoaxLAN-Einschleusweiche dient der Einspeisung von Netzwerksignalen in 4 bestehende Teilnehmeranschlüsse eines Quattro-Switch LNB. Die Datenübertragung im unteren Frequenzbereich von 2,0 bis 30,0 MHz ermöglicht eine große Reichweite und einen störungsfreien Betrieb in Verbindung mit Satelliten-, TV- und Rundfunksignalen innerhalb der Antennenanlage.

Das DSL/Internet-Signal wird von der Einschleusweiche OSM 400 LAN mit vier Teilnehmerausgängen über die Koaxialleitungen der Satelliten-ZF-Verteilung bis zur Multimedia-Anschlusseinheit GAD 330 LAN geführt. Dort liegt es dann zusammen mit dem Satelliten-, dem TV- und dem Radio-Signal an einer Anschlu...

Merkmale

- 4-fach Einschleusweiche, SAT/Terr./LAN
- Internetzugang und Daten-Netzwerk im ganzen Haus über die bestehende Satelliten-ZF-Verteilung.
- unterstützt den durch PowerLAN-Produkte bekannten HomePlugAV-Standard.
- Internet direkt am TV bzw. an der HbbTV-Settopbox ohne störanfälliges WLAN.
- störungsfreier Betrieb aufgrund geschirmter Koax-Leitungen.
- Übertragungsrate bis 200 Mbit/s.
- Parallelbetrieb zum Satelliten-/TV-/Radio-Signal.
- einfache Inbetriebnahme „Plug'n'Play“ durch automatische Konfiguration.
- DSL-Einspeisung an der Einschleusweiche OSM 400 LAN oder an der Multimedia-Anschlusseinheit GAD 330 LAN.
- Signalauskopplung über intelligente

Technische Daten

EAN	8024427014756
Eingänge	4
Ausgänge	4
Frequenzbereich	Sat.: 950...2150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	2...862 MHz
Ausgangsfrequenzbereich	2 - 2150 MHz
Kurzschluss-Sicherung	ja
Rückflussdämpfung	> 8 dB (typ. 10 dB)
Netzversorgung	12 V/1,6 A (über mitgeliefertes Netzteil)
Umgebungstemperatur	0°C - +60°C
Maße B x H x T	210 x 105 x 60 mm (ohne Netzteil)

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 16.06.2025

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de