



## Fuba OSP 1706

Artikelnummer: 22010090

Unverbindliche Preisempfehlung: 399,90 €\*

Profi-Multischalter zur Verteilung von 16 Satelliten-ZF-Ebenen (vier Quattro-LNB) und einem terrestrischen Eingang auf 6 Teilnehmer.

### Technische Daten

EAN	8024427007291
Eingänge	16 x F-Buchsen
Eingang terrestrisch	1 x F-Buchse
Ausgänge	6 F-Buchsen
Frequenzbereich	Eingang: Sat.: 950...2250 MHz, terr. 88...862 MHz Rückweg: 5...65 MHz Ausgang: 5...2250 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	88...862 MHz
Verstärkung	terr. -3 ( $\pm$ 2) dB
Durchgangsdämpfung	Sat. 2,0...2,0 dB
Durchgangsdämpfung terr.	2,0...-3,0 dB
Dämpfung	Rückweg: -14...-17 dB
Ausgangspegel terr. max.	max. 98 dB $\mu$ V
Ausgangsfrequenzbereich	5...2250 MHz
Ausgangspegel	Sat. max. 93 dB $\mu$ V / terr. max. 91 dB $\mu$ V
Kurzschluss-Sicherung	ja
aktiv	ja
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Ausgänge diodenentkoppelt	ja
Entkopplung	Ausgänge Sat. > 30 dB / Ausgänge terr. > 25 dB / Sat. / terr. > 30 dBH / V > 30 dB
Entkopplung Ausgang terr.	> 40 dB
Entkopplung Eingang/Ausgang	> 35 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 28 dB
Schaltmethode	0/22 kHz, 14/18 V, DiSEqC 2.0
LNB-Spannungsversorgung	16 x 13,5 V
LNB-Strom	max. 2500 mA
Leistungsaufnahme	max. 35 W
Netzversorgung	220...240 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	-10...+55°C
Maße B x H x T	260 x 240 x 95 mm
Maße	260 x 240 x 95 mm (BxHxT)

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 01.02.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

**www.fuba.de**