



Fuba VKT 541

Artikelnummer: 29412005

Unverbindliche Preisempfehlung: 199,00 €*

Der Fuba VKT 541 ist ein Mehrbereichsverstärker für kleine und mittlere Antennenanlagen mit einer hohen Verstärkung für die Bereiche UHF/VHF/UKW.

Er verfügt über insgesamt 5 Eingänge, UKW, Band 1, Band 3, und 2 Eingänge Band 4 und 5. Weiter verfügt er über eine Messbuchse und die Ausgangsbuchse für die weitere Verteilung in die Hausnetzstruktur.

Merkmale

- 5 Eingänge - 1 Ausgang
- Zink-Druckgussgehäuse

Technische Daten

EAN	4044438126990
Anschlüsse	F-Buchsen
Eingänge	UKW, B I, B III, 2 x Band IV und V
Frequenzbereich	47...862 MHz
Verstärkung	UHF 44 dB; VHF 34 dB; UKW 34 dB
Ausgangspegel max.	60 dB IMA Standard UHF: 111 dBuV; 60 dB IMA Standard VHF: 111 dBuV; 60 dB IMA 3 dBuV: 108 dBuV; 60 dB IMA 2 dBuV: 108 dBuV
60 dB IMA 3 dBμV	108 dB
60 dB IMA 2 dBμV	108 dB
Ausgänge	1
Dämpfungssteller	20 dB, für jeden Eingang getrennt regelbar
Rückflussdämpfung	>10 dB
Ausgangspegel 3. Ordnung, EM 50083-3, 60 dB, KMA (dBμV)	106/109
Mess-Signalausgang	-20 dB
Pegelsteller	20 dB; für jeden Eingang getrennt regelbar
Fernspeisestrom Antenne	24 V DC/90 mA
Netzanschluss	integriertes Netzteil 230V AC/50 kHz
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzart	IP 54
Maße B x H x T	190 x 140 x 75 mm
Gewicht	1250g

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 22.06.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de