





Fuba VKT 541

Artikelnummer: 29412005

Unverbindliche Preisempfehlung: 199,00 €*

Der Fuba VKT 541 ist ein Mehrbereichsverstärker für kleine und mittlere Antennenanlagen mit einer hohen Verstärkung für die Bereiche UHF/VHF/UKW.

Er verfügt über insgesamt 5 Eingänge, UKW, Band 1, Band 3, und 2 Eingänge Band 4 und 5.Weiter verfügt er über eine Messbuchse und die Ausgangsbuchse für die weitere Verteilung in die Hausnetzstruktur.

Merkmale

- 5 Eingänge 1 Ausgang
- Zink-Druckgussgehäuse

Technische Daten

· commoune Datem	
EAN	4044438126990
Anschlüsse	F-Buchsen
Eingänge	UKW, B I, B III, 2 x Band IV und V
Frequenzbereich	47862 MHz
Verstärkung	UHF 44 dB; VHF 34 dB; UKW 34 dB
Ausgangspegel max.	60 db IMA Standard UHF: 111 dBuV; 60 dB
	IMA Standard VHF: 111 dBuV; 60 dB IMA 3
	dBuV: 108 dBuV; 60 dB IMA 2 dBuV: 108
	dBuV
60 dB IMA 3 dBµV	108 dB
60 dB IMA 2 dBµV	108 dB
Ausgänge	1
Dämpfungssteller	20 dB, für jeden Eingang getrennt
	regelbar
Rückflussdämpfung	>10 dB
Ausgangspegel 3. Ordnung, EM	106/109
50083-3, 60 dB, KMA (dBμV)	
Mess-Signalausgang	-20 dB
Pegelsteller	20 dB; für jeden Eingang getrennt
	regelbar
Fernspeisestrom Antenne	24 V DC/90 mA
Netzanschluss	integriertes Netzteil 230V AC/50 kHz
Leistungsaufnahme	6 W
Schutzart	IP 54
Maße B x H x T	190 x 140 x 75 mm
Gewicht	1250g

*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 19.12.2025

Fax: 0251 60940990