



## Merkmale

- **Rückumsetzer in Form eines Antennendosenaufsetzes**
- **anwendbar in Satelliten-tauglichen Verteilsystemen**
- **zur Erweiterung bestehender Einkabellösungen**
- **Umschaltung 14 V / 18 V**
- **Rauschmaß 9 dB**
- **FM-Bypass Durchgangsdämpfung -1 dB**
- **FM-Bypass Rückflussdämpfung 15 dB**

## Fuba OKD 122

**Artikelnummer: 22520056**

**Unverbindliche Preisempfehlung: 69,90 €\***

Der Fuba OKD 122 ist ein geschalteter Rückumsetzer in Form eines Antennendosenaufsetzes. Er setzt das Signal der OKB 1200 zurück in den Satelliten-ZF-Bereich. Durch die integrierte 14 V / 18 V-Schaltmatrix kann die OKB 1200 zusätzlich zu einer Einkabellösung betrieben werden. Durch die Nutzung der terrestrischen Frequenzen können somit weitere Satelliten-Transponder, auch HD, in ein Satelliten-taugliches Netz eingespeist werden.

Die Programme können anschließend über einen Satelliten-Receiver oder ein Fernsehgerät mit integriertem Satelliten-Receiver empfangen werden. Der Antennendosenaufsetz wird mit einer Spezialschraube auf der Dose befestigt und verplombt.

## Technische Daten

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>EAN</b>                     | 8024427012622      |
| <b>Frequenzbereich</b>         | 250...750 MHz      |
| <b>Eingangspegel</b>           | 40...80 dB $\mu$ V |
| <b>Verteildämpfung</b>         | 0 dB ( $\pm 3$ dB) |
| <b>Ausgangsfrequenzbereich</b> | 1200...1700 MHz    |
| <b>Rückflussdämpfung</b>       | 10 dB              |
| <b>Spannungsversorgung</b>     | 10...18 V          |
| <b>Leistungsaufnahme</b>       | 200 mA             |

\*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 25.02.2026

**Fuba Vertriebs-GmbH**

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

[www.fuba.de](http://www.fuba.de)