



Fuba OKD 121

Artikelnummer: 22510185

Unverbindliche Preisempfehlung: 99,90 €*

Der Fuba OKD 121 ist ein Etagen-Rückumsetzer, der das Signal der OKB 1200 zurück umwandelt in den Satelliten-ZF-Bereich. Er kann bei entsprechender Verteilstruktur zum Beispiel je Etage eingesetzt werden. Die Programme können anschließend über einen Satelliten-Receiver oder ein Fernsehgerät mit integriertem Satelliten-Receiver empfangen werden.

Merkmale

- anwendbar in terrestrischen Verteilsystemen mit Satelliten-tauglicher Etagenverteilung
- mehrere Teilnehmer können angeschlossen werden
- wird über externes Netzteil (12 V / 200 mA) oder durch Receiver versorgt
- Rauschmaß 9 dB
- FM-Bypass Durchgangsdämpfung -1 dB
- FM-Bypass Rückflussdämpfung 15 dB

Technische Daten

EAN	8024427012639
Frequenzbereich	250...750 MHz
Eingangspegel	40...80 dB μ V
Verteildämpfung	0 dB (± 3 dB)
Ausgangsfrequenzbereich	1200...1700 MHz
Rückflussdämpfung	10 dB
Spannungsversorgung	10...18 V
Leistungsaufnahme	130 mA

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 01.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de