



## Fuba FMS 506

Artikelnummer: 22010176

Unverbindliche Preisempfehlung: 99,90 €\*

Der Fuba FMS 506 ist ein Multischalter zur Verteilung von vier Satelliten-ZF-Ebenen (ein Quattro-LNB) und einem terrestrischen Eingang auf sechs Teilnehmer. Die geringe Durchgangsdämpfung des Satellitensignals ermöglicht die Gestaltung ausgedehnter Verteilnetze. Die hohe Entkopplung der Übertragungsebenen und der Teilnehmeranschlüsse gewährleisten eine hohe Signalqualität für jeden Teilnehmer.

Dieser Multischalter bietet eine kostengünstige Lösung für die einfache Installation von kleinen und mittleren Satelliten-ZF-Verteilanlagen, ohne auf die hohen Fuba-Qualitätsstandards zu verzichten.

### Merkmale

- zum Anschluss an ein Quattro-LNB
- zur Verteilung von 4 Satelliten-ZF-Ebenen und 1 terrestrischen Eingang auf 6 Teilnehmer
- hohe Ausgangspegel durch integrierte Satellitensignal-Verstärker
- hohe Entkopplung zwischen den Ein- und Ausgängen
- hohe Linearität und Rückflussdämpfung
- leistungsstarkes Schaltnetzteil

### Technische Daten

Produkttyp	Multischalter
EAN	8024427015234
Eingänge	Sat.: 4 x F-Buchsenterr.: 1 x F-Buchse
Ausgänge	Teilnehmer: 6
Frequenzbereich	Eingang: Sat.: 950...2250 MHz, terr. 88...862 MHzRückweg: 5...65 MHzAusgang: 5...2250 MHz
Verstärkung	terr. -2 (± 2) dB
Durchgangsdämpfung	Sat. + 2,0 dB...- 2,0 dBterr. 16 dB ± 2 dB
Dämpfung	Rückweg: 17 (± 2) dB
Ausgangspegel	Sat.max. 96 dBµVterr. max. 97 dBµV
Rückflussdämpfung	> 10 dB
Entkopplung	Ausgänge Sat. 30 dBAusgänge terr. > 25 dBSat / terr. >27 dBH / V > 30 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz
LNB-Spannungsversorgung	4 x 13,5 V
LNB-Strom	max. 250 mA
Leistungsaufnahme	max. 6,5 W
Netzversorgung	230 V/50...60 Hz
Umgebungstemperatur	-10...+55°C
Gewicht	600 g
Maße B x H x T	205 x 165 x 50 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 22.06.2026

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de