



Fuba WebJack 5040

Artikelnummer: 22530021

Unverbindliche Preisempfehlung: 44,90 €*

Mit dem Fuba WebJack 5040 Powerline-Adapter wird die Stromleitung zu einer leistungsfähigen Datenleitung - für optimalen TV-Empfang und schnellen Internetzugang. Aufwendige Bohrungen, um Kabel vom Router in alle Räume des Hauses zu verlegen, gehören mit Fuba der Vergangenheit an.

Der WebJack 5040 ist mit zwei Netzwerkanschlüssen sowie einer Steckdose ausgestattet. Er stellt eine Verbindung zum Router her und überträgt Daten anschließend mit bis zu 500 Mbit/s an Smart-TV, Spielkonsole und Co. Dazu stehen zwei LAN-Anschlüsse bereit.

Merkmale

- Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 500 Mbit/s
- eingebaute Steckdose mit Netzfilter
- energiesparend durch Stromsparmmodus
- sichere Datenverschlüsselung
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Produkttyp	Powerline-Adapter
EAN	4050414300216
Anschlüsse	2 x RJ45 Buchse, 1 x Schutzkontakt-Kupplung
Transferrate LAN	10/100 Mbit/s
Powerline Geschwindigkeit	500 Mbit/s
Modulation	Powerline OFDM - 4096/1024/265/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Reichweite	300 Meter
Verschlüsselung	128Bit AES-Verschlüsselung über das Stromnetz (per einfachen Tastendruck aktivierbar)
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Datenweg	Ethernet Stromnetz
Tasten	Paarung
LED-Anzeige	Betriebszustand
Spannungsversorgung	196-250 V AC; 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	0,3 W im Standby, 2,5 W typisch, 3,5 W maximal
Farbe	weiß
Betriebstemperatur	0°C - +40°C
Lagertemperatur	-25°C - +70°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis 90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lieferumfang	1 x WebJack 50401 x Netzkabel CAT 5e, 2m1 x CD mit PDF-Bedienungsanleitung1 x Installations-Kurzanleitung
Maße B x H x T	65 x 130 x 40 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 23.04.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de