



Merkmale

- rückkanaltauglich 5-65 MHz
- montagefreundliche Kabelaufnahme mit wegklappbarem Anschlussdeckel
- oberflächenveredelt
- passend für alle gängigen Schalterprogramme

Fuba GAD 214

Artikelnummer: 29440234

Unverbindliche Preisempfehlung: 15,90 €*

Die Fuba GAD 214 ist eine 2-Loch Universal-Durchgangsdose mit einem Frequenzbereich von 5 - 2200 MHz. Sie hat eine Anschlussdämpfung von 14,0 dB.

Technische Daten

EAN	4050414402347
Ausführung	Durchgangsdose
Anschlüsse	TV: IEC-Stecker, RF: IEC-Buchse
Frequenzbereich Stamm Eingang	5-2200 MHz
Anschlussdämpfung Sat.	TV: 14,0 dB ± 1,5 dB Radio: 14,0 dB ± 1,5 dB
Durchgangsdämpfung	5...862 MHz: ≤ 1,5 dB 862...2200 MHz: ≤ 2,5 dB
Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2/A1	Klasse A
Entkopplung	≥ 15 dB
Maße B x H x T	68 x 68 x 35 mm
Verwendbare Kabel (Innenleiter / Aussenleiterdurchmesser)	0,63...1,13 mm / 4,70...7,35 mm

*inkl. 19% MwSt.

Stand der Preise: 25.02.2026

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 609 40 900

Fax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de

www.fuba.de