





Fuba MCR 221

Artikelnummer: 22010142

Unverbindliche Preisempfehlung: 119,00 €\*

Mit dem Mini-Unicable-Multischalter MCR 221 können zwei Satellitenreceiver mit TV-Programmen von einem oder zwei Satelliten über eine Leitung versorgt werden. Zusätzlich wird das terrestrische Signal übertragen.

Der Multischalter erzeugt zwei SCR-Frequenzen und ermöglicht so beispielsweise auch, dass ein Festplatten-Receiver mit Twin-Tuner zwei verschiedene Fernsehprogramme zur gleichen Zeit empfangen kann.

## Merkmale

- Einsatz mit jedem Einkabel-Receiver (europäische Norm EN50494 / EN50607)
- Stromversorgung über den Receiver, alternativ mit dem Fuba Netzteil OKN118
- mit Status-LED
- zum Anschluss an alle schaltbaren Fuba LNBs und Fuba Multischalter
- 5 Jahre Garantie

## **Technische Daten**

Produkttyp	Mini-Unicable-Multischalter
EAN	4050414101424
Eingänge	2
Eingang terrestrisch	1
Ausgänge	1 F-Buchse
Frequenzbereich	Sat.: 9502150 MHz
Frequenzbereich terrestrisch	85790 MHz
Ausgangsfrequenzbereich	Benutzerband 1: 1280 MHz ; Benutzerband
	2: 1382 MHz
Ausgangspegel	83 dBµV
Steuersignal	EN50494, EN50607
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 kHz, Tone, DiSEqC 1.0
Netzteil	optional: 18 V DC / 1000 mA
Umgebungstemperatur	-10+40 C°
Maße B x H x T	145 x 105 x 40

\*inkl. 19% MwSt. Stand der Preise: 29.10.2025

Fax: 0251 60940990